

LED-VALONAUHASARJA ULKOKÄYTTÖÖN**INARI****10188 & 10189**

Huom! Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta. Älä kytke led-valonauhaa päälle nauhan ollessa vielä pakkauksessa tai kerällä.

1. Asenna LED-valonauha mahdollisimman tasaiselle pinnalle siten, ettei siihen kohdistu vetoa tai vääntöä. Varmista, että nauhan ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilman kiertämiseksi. Nauhaa ei saa upottaa kokonaan eristemateriaaliin.
2. LED-valonauhaa voi taivuttaa yläpinnaltaan enintään 30° kulmassa, mutta se ei taivu sivusuunnassa.
3. LED-valonauhaa voi lyhentää mistä tahansa (Huom. virta pois päältä), mutta valo palaa viimeiseen juotoskohtaan asti, joita on 5 cm välein. Katkaisu tulee tehdä kohtisuoraan nauhaan nähden. Katkaisukohta on tiivistettävä mukana toimitetulla päätytulpalla ja kosteuden kestäväällä silikonilla tai liimalla, jotta kotelointiluokka IP65 säilyy.
4. LED-nauha ei ole jatkettavissa.
5. Käytä mukana olevia asennuskiinnikkeitä: 15 kpl valkoisia kiinnikkeitä, 15 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja, 1 kpl pääkorkkia asennukseen.
6. Liitäntälaitteen kytkentäjohdot:
Sisääntulokaapeli: H05RN-F3G*1,0 mm², pituus 150 cm, Schuko-pistoke
Ulostulokaapeli: H05RN-F2*1,0 mm² (punainen+, musta -), pituus 15 cm.

LED-nauha toimitetaan verkkojohdolla, jossa vapaat johdinpäätt. Pakkaus ei sisällä kytkentätarviketta. Soveltuvia kytkentätarvikkeita ovat esim. WAGO 221-412-2 liittimet.

Huom! Kiinteästi asennettavan liitäntälaitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Puhdistuksessa saa käyttää vain pehmeää liinaa tai vastaavaa. Huolehdi kuivumisesta puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa tuotteiden pinnoitetta tai rakenteita.

Rikkoutuneen ledinauhan ja liitäntälaitteen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen.

TEKNISET TIEDOT**Led-valonauha ja lisätarvikkeet:**

Nauha mitat: pituus 2500 mm, leveys 10 mm ja korkeus 10 mm

Valovirta:

10188 - 240lm/m, kokonaisvalovirta 550 lm

10189 - 240lm/m, kokonaisvalovirta 550 lm

Teho (W): 10W / m (kokonaisteho 25W)

Jännite: 24 V DC

Väriämpötila:

10188 - 3000K

10189 - 4000K

Kotelointiluokka: IP65

Käyttöympäristön lämpötila: -20 - + 40°

Taivutusaste: enintään 30°. Nauha ei taivu sivuttaissuunnassa.

Katkaisu: vapaasti katkaistavissa, ei jatkettavissa.

Lisätarvikkeet: 15kpl valkoisia kiinnikkeitä, 15kpl ruostumattomia ruuveja, nauhan lyhentämistä 1 kpl päätytulppa.

Liitäntälaitte:

Jännite: syöttöjännite 230V AC 50 Hz 0,28A

Lähtöjännite: 24V = 1,25A

Teho: maks. 30 W

Himmennys: Ei, vain ON/OFF

Kotelointiluokka: IP65

Materiaali: alumiinikotelo

Mitat: 130 mm x 71 mm x 20 mm

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.



Valonlähde ei ole vaihdettavissa.

Liitäntälaitte on vaihdettavissa ammattilaisen toimesta.

TAKUU

Valaisimessa ei ole vaihdettavissa tai korjattavissa olevia osia eikä käyttäjän tule avata valaisinta.

Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhuoltoon vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita ja/tai toimimattomia valaisimia eikä käyttäjän avaamia valaisimia.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala